MUNTZ MODELS 21CB, 21CM, 21LBB, 21LBM, 21TB, 21TM, 24CB, 24CM, 24TB, 24TM (Ch. "J"

5Ω FUSEABLE
FILTER CHOKE
+155
+150
1200 MFD
200 MFD
AUTO-FORMER
30Ω 15W 6AV6
250Ω 6CB7 6AW8 6BA8 3BZ6 2CW5 6CL8
22 Ω 1 WATT
12Ω 1 WATT
6BW6 12AV5 PIX
.005 .1 .005 .01 .001 .001
SWITCH
.005 1.6KV
47K 1W
CONT. PANEL

4.5 MC SOUND PLATE
BLACK
WHITE
18K
50
CHOKE 4.7 mh
½ 6AW8 SOUND I.F.
47K
7.5
150 N750
4.7K
+150
SOUND DISC.
GREEN DOT
180K
1N64
1N64
180K
.005
.005 100K
.0033
VOL 1M
TO BIAS SOURCE
½ 6AW8 AUDIO AMP
22
120
.002
BLUE
RED
+180
+155
SPKR

V1
V2
TUNER
AGC
470
2.2K
6.6K
470 1W
+165
.1 200V
1M
.005
+150
3BZ6 1ST I.F.
47K
750
47
.001
1.2K
½ 5BW8 2ND I.F.
WHITE
BLACK
47
470
100
.005
1 TURN LINK
GIMMIC
1.5K
82
+150
18K
+150
VIDEO DET. 1N64
CHOKE 4.7 mh
10
7.5
BEAT TRAP
100
270 mh PEAKING
18K
.047-200V
120 mh PEAKING
5.6K
1.2K
.01
.1 200V
1.5K
330 N750
22K
LOCAL-DIST AREA SWITCH
½ 6BA8 VIDEO AMP
270 mh PEAKING
18K
2.2M
.47 200V
100
10K
CONTRAST
.22 400V
120 mh PEAKING
15K
3.3K 3W
+150
150K
PIX TUBE
BLK'GD (VERT)
.005
.1 400V
330K
180K
360K BRILLANCE CONT.
BOOST
150
330K
.0047
2
1.5M
.22 200V
330K
18M
+150

12AV5 VERT-OUTPUT
VERT-YOKE
YEL
BLK
BLUE
RED
BRN
WHITE
180
220 1W
100 MFD
+150
1.2M
.02
.0022 600V
.022 600V
270K
56K 1W
VERT LIN 250K
.047 600V
10K
.047 200V
TO PIX PIN 2
2.2K
.022 200V
.047 200V
1.2K
33K
270K
TO BRILLANCE CONTROL
VERT SIZE 50K
10K
+150
VERT HOLD 50K
47K
10 MFD
22K
1.2M

½ 6BA8 SYNC. SEP.
12K
2.2K
1.8M
330K
4.7K
+150
½ 5BW8 PHASE DET.
1M
68
1M
120
.0033
1M
100K
.001
.001
.001
.1 200V
+150
27K
.0047 600V
10K
6G67 HORIZ OSC.
470
100
47K
470K
82K
1K
50K HORIZ HOLD
4.7M
+150
+150
47K
470
10K
.005
25DN6 HORIZ OUTPUT
180K
.22 200V
27K
R/AS TO AUDIO AMP.
1K 2W
2
1K3 H.V. RECT.
7-8
2
EBOOK CHOKE
RED
10mh
WHT
4.7K
HORIZ YOKE
BRN
.047 600V
1400V
BOOST
2MH
.47 200V
+150
250 4 KV
1BAU4 DAMPER